



Цилиндрическая рукоятка В 5 является элементом переключения для многоосевых и одноосевых командоконтроллеров фирмы ГЕССМАНН. Она также может применяться в качестве элемента переключения для гидравлических приводов. Возможность установки различных устройств подачи команд, таких как нажимные выключатели, нажимные позиционные переключатели и т.д. позволяет приспособлять рукоятку переключения к соответствующим требованиям заказчика. Установленные устройства подачи команд оснащены микроконтактами переключения.

В рукоятке выполняется проводная разводка гибкими проводными жилами сечением 4 или 8 x 0,25 мм² и длиной 450 мм. Деталь крепления рукоятки переключения может поставляться с просверленным резьбовым отверстием М 8 или М 10 (стандартное отверстие = М 10). Цилиндрическая рукоятка В 5 изготавливается из пластмассы черного цвета (полиамид).

Параметры контактов: 2 А, 250 В АС, категория применения – 15
3 А, 24 В DC, категория применения 13
или
0,5 А, 250 В АС, категория применения – 15
1,5 А, 24 В DC, категория применения 13

Микроконтакты переключения

Допустимая температура окружающей среды: при эксплуатации: от - 40° С до + 60° С,
при складировании: от - 50° С до + 80° С

Устойчивость к воздействию климата:

постоянное влажное тепло -
циклическое влажное тепло -

Степень защиты спереди:

согласно IEC 60068-2-78
согласно IEC 60068-2-30
IP 54 согласно IEC/EN 60529

Поз.				Параметры контактов	Вес, грамм	Обозначение	Цена, евро
1		Без установленных устройств переключения Примечание: Т - позиция переключения с самовозвратом R - позиция переключения с фиксацией		KBAD / 254		В 5	
2		Нажимной позиционный переключатель сверху	T-0-T установка в поз. 1	KBAD / 248	2 переключающих контакта 3 А, 24 В DC, 13	В 5 W	
3		Нажимной позиционный переключатель сверху	T-0-R установка в поз. 1				
4		Нажимной позиционный переключатель сверху	R-0-R установка в поз. 1				
5		Нажимной позиционный переключатель сверху с нажимным выключателем сбоку	T-0-T установка в поз. 1 установка в поз. 2	KBAD / 294	2 переключающих контакта 3 А, 24 В DC, 13 1 переключающий контакт 1,5 А, 24 В DC, 13	В 5 WD	
7		Нажимной выключатель сверху, срабатывание через тягу	установка в поз. 1	KBAD / 311	1 переключающий контакт 1,5 А, 24 В DC, 13	В 5 Т	
8		Нажимной выключатель сверху	установка в поз. 1	KBAD / 250	100	В 5 D	
9		Нажимной выключатель сверху с 1 нажимным выключателем сбоку	установка в поз. 1 установка в поз. 2	KBAD / 252	2 переключающих контакта 1,5 А, 24 В DC, 13	В 5 2D	
11		1 нажимной выключатель сбоку	установка в поз. 1	KBAD / 246	1 переключающий контакт 1,5 А, 24 В DC, 13	В 5 D В 5 2D	
12		2 нажимных выключателя сбоку	установка в поз. 2				
21		Кабель сечением 4 или 8 x 0,25 мм ² , длиной 450 мм, с проводной разводкой, применяется в позициях 1 - 12					
22		Стоимость каждого дополнительного метра 4-полюсного кабеля Стоимость каждого дополнительного метра 8-полюсного кабеля					