



Фасонная рукоятка В 6 является элементом переключения для многоосевых и одноосевых командоконтроллеров фирмы ГЕССМАНН. Рукоятка В 6 также может применяться в качестве элемента переключения для гидравлических приводов. Возможность установки различных устройств подачи команд, таких, как нажимные выключатели, нажимные позиционные переключатели и т.д., позволяет приспособлять рукоятку переключения к соответствующим требованиям заказчика. Установленные устройства подачи команд оснащены микроконтактами переключения.

В рукоятке выполняется проводная разводка гибкими проводными жилами сечением 4 или 8 x 0,25 мм² и длиной 450 мм. Деталь крепления рукоятки переключения может поставляться с просверленным резьбовым отверстием М 8 или М 10 (стандартное отверстие = М 10).

Фасонная рукоятка В 6 изготавливается из пластмассы черного цвета (полиамид).

Параметры контактов: 2 А, 250 V AC, категория применения – 15

3 А, 24 V DC, категория применения 13

или 0,5 А, 250 V AC, категория применения – 15

1,5 А, 24 V DC, категория применения 13

Микроконтакты переключения поставляются по дополнительному запросу.

Допустимая температура окружающей среды: при эксплуатации: от - 40° С до + 60° С,

при складировании: от - 50° С до + 80° С

Устойчивость к воздействию климата:

постоянное влажное тепло - согласно IEC 60068-2-78

циклическое влажное тепло - согласно IEC 60068-2-30

Степень защиты спереди: IP 54 согласно IEC/EN 60529

Поз.			Параметры контактов	Вес, грамм	Обозначение	Цена, евро
1		С рычажковым выключателем сбоку	1 переключающий контакт 1,5 А, 24 V DC, 13	120	В 6 К	
2		Рычажковый выключатель сбоку				
3		С нажимным позиционным переключателем сверху				
4		С нажимным позиционным переключателем сверху	3 переключающих контакта 1,5 А, 24 V DC, 13	130	В 6 KW	
5		Рычажковый выключатель сбоку с нажимным выключателем сверху	2 переключающих контакта 1,5 А, 24 V DC, 13	130	В 6 KD	
		Примечание: Т - позиция переключения с самовозвратом R - позиция переключения с фиксацией				
21		Кабель сечением 4 или 8 x 0,25 мм ² , длиной 450 мм, с проводной разводкой, применяется в позициях 1 - 5				
22		Стоимость каждого дополнительного метра 4-полюсного кабеля Стоимость каждого дополнительного метра 8-полюсного кабеля				